

LightSYS+

Integrierte Alarm- und Zutrittskontrolle

Door Opener Reader



Das mit RS485-Protokoll ausgestattete Door Opener Reader Modul, ist der Türöffner in die Welt der Zutrittskontrolle.

Durch die Integration in die Gefahrenmeldezentrale LightSYS PLUS ist es auf einfachste Art und Weise möglich, Alarm- und Zutrittskontrollfunktionen intelligent zu kombinieren. Bis zu 32 Module kann jede Zentrale verwalten.

Das robuste Polycarbonatgehäuse und die in Epoxidharz eingegossene Elektronik, schützen den Leser rundum gegen Vandalismus. Mit der Schutzklasse IP65 ist er für Innen- und Außeninstallationen geeignet.

Die einfach zu integrierende und kostengünstige Lösung, erfüllt alle Anforderungen für kleine und mittelgroße Zutrittskontrollsysteme.

Highlights

- Fortschrittliche RFID-Technologie und Kompatibilität mit 13,56-MHz RFID read-only Tags sowie read/write Tags und smart encrypted data Tags
- Unterstützt ISO 15693 Protokoll

Produkt Spezifikationen und technische Daten

- Eingangsspannung: 13V +/- 10%
- Stromaufnahme: max. 60 mA
- Frequenz: 13.56MHz
- Leser Reichweite: ca. 1,5cm
- Interface: RS-485
- NFC Konformität - Coming soon
- Optisch/ akustische Rückmeldung: LED und Summer
- Betriebstemperatur: -30° bis 65° C
- Lagertemperatur: -40°C bis 85°C
- Luftfeuchte in Betrieb: 5% bis 95%
- RFID unterstützte Protokolle: ISO 15693
- Schutzklasse: IP65
- Material: Polycarbonat
- Abmessungen (W x H x D) 50 x 87 x 20 mm
- Leitungslänge zu Zentrale: max. 300m (ohne BUS-Modul)
- Empfohlene Leitung: 0,3mm² (22AWG), geschirmt mit Leitungsseil

Bestell Information

Artikelnummer	Beschreibung
641440	Door Opener Reader